



*Starway*

# EARTHKOLOR



DMX

**Mode «HSV» : 3 canaux**

<b>3 CANAUX</b>	Ch1	000-255	Hue
	Ch2	000-255	Saturation
	Ch3	000-255	Value

**Mode «Easy» : 6 canaux**

<b>6 CANAUX</b>	Ch1	000-255	Rouge
	Ch2	000-255	Vert
	Ch3	000-255	Bleu
	Ch4	000-255	Ambre
	Ch5	000-255	Blanc
	Ch6	000-255	UV

**Mode «Standard» : 8 canaux**

<b>8 CANAUX</b>	Ch1	000-255	Master Dimmer
	Ch2	000-255	Rouge
	Ch3	000-255	Vert
	Ch4	000-255	Bleu
	Ch5	000-255	Ambre
	Ch6	000-255	Blanc
	Ch7	000-255	UV
	Ch8	000-255	Strobe

**Mode «Extended» : 11 canaux**

<b>11 CANAUX</b>	Ch1	000-255	Master Dimmer
	Ch2	000-255	Rouge
	Ch3	000-255	Vert
	Ch4	000-255	Bleu
	Ch5	000-255	Ambre
	Ch6	000-255	Blanc
	Ch7	000-255	UV
	Ch8	000-255	Strobe
	Ch9	000-015	None
		016-095	Auto Mode
		096-175	Fade Mode
		176-255	Audio
	Ch10	0-255	Vitesse du Ch9
	Ch11	000-005	Menu Défaut
		006-065	Linear Dimmer Mode
066-125		Curve Dimmer Mode	
126-185		Theatre Dimmer Mode	
186-255		Studio Dimmer Mode	